

## FONTE COMUM 3A (FONTE SEM ESTABILIZAÇÃO)

Tensão de Entrada	Corrente de Saída	Qnt. Saída / Saída	Medidas da caixa (mm)			Peso (kg)	Tipo
			Α	L	С	(kg)	
127V/220V 60Hz	3A	1 / plug p4(2,1x5,5x10)	63	83	125	1,155	Mesa

- As informações aqui contidas se destinam a fonte comum 3A (para informações sobre outras fontes, verificar seus devidos documentos).
- Disponivel nas mais variadas tensões.
- Fonte sem estabilização.
- Obs.: A= altura, L= largura, C= comprimento.



JMI Soluções em Energia Ltda CNPJ: 37.803.226/0001-30

 $\mbox{Av.}$  Hubert de Castilho, 535 - Distrito Indústrial - Cep: 15850-000 - Urupês /  $\mbox{SP}$ 

Site: www.ampere.ind.br - E-mail: vendas@ampere.ind.br

Tel: (17) 3552-1403