

**FONTE ESTABILIZADA 3A**

Tensão de Entrada	Tolerância saída (%)	Corrente de Saída	Qnt. Saída / Tipo	Medidas da caixa (mm)			Peso (kg)	Tipo
				A	L	C		
127V/220V 60Hz	5%	3A	1 / Fio cristal	100	94	175	1,631	Mesa

- As informações aqui contidas se destinam a fonte estabilizada 3A (para informações sobre outras fontes, verificar seus devidos documentos).
- Disponível nas mais variadas tensões.
- Obs.: A= altura, L= largura, C= comprimento.



JMI Soluções em Energia Ltda  
CNPJ: 37.803.226/0001-30

Av. Hubert de Castilho, 535 - Distrito Industrial - Cep: 15850-000 - Urupês / SP

Site: [www.ampere.ind.br](http://www.ampere.ind.br) - E-mail: [vendas@ampere.ind.br](mailto:vendas@ampere.ind.br)

Tel: (17) 3552-1403